

4, 1/2位 專業LCR電錶

CHY-41R

雙顯示、自動換檔

產品特色

- 4, 1/2 位液晶顯示、最大讀數 19999
- 基本檔精確度：
0.5%電阻功能、0.7%電感、電容功能
- 絕佳的解析度：
電阻可測到0.001Ω
電感電容可測到0.1uH、0.1pF
- 提供四種測試參數：
Ls+(Q,D,Rs) , Lp+(Q,D,Rp) , Cs+(Q,D,Rs) , Cp+(Q,D,Rp)
- 自動關機功能：可增加電池使用壽命
- 保險絲偵測功能：告知使用者保險絲開路或已被破壞
- 可使用D C 電源轉換器並取消自動關機功能
- RS 232 電腦介面

一般規格

顯示：L\C\R—4½ 位最大讀值19999。

Q\D\R—4 位顯示最大讀值9999。(自動換檔)

量測範圍：電阻：20/200/2K/20K/200K/2M/10MΩ

電容：2000p/20n/200n/2000n/20u/200u/2000u/20mF

電感：2000u/20m/200m/2000m/20/200/2000/20000H

量測參數：串聯電感 + (品質因素、散逸因素、串聯等效阻抗)

並聯電感 + (品質因素、散逸因素、並聯等效阻抗)

串聯電容 + (品質因素、散逸因素、串聯等效阻抗)

並聯電容 + (品質因素、散逸因素、並聯等效阻抗)

過載顯示：“OL”。

測試頻率：1KHz及120Hz。

自動及手動換檔

自動關機：超過5分鐘未操作，電錶自動關機。

取樣率：約每秒1次。

電源需求：(1). 標準9V電池一顆。(NEDA 1604, IEC 6F22 006P)

(2). 外部直流電源轉換器12V。(選購附件)

過載保護：0.1A/250V快速熔斷保險絲。

尺寸：192mm(高)x91mm(寬)x52.5mm(厚)。

重量：約 365 公克。(含配件)

