

# 多功能自動換檔電錶

# DM-3500

多功能、經濟實用

**AC True RMS**

## 特色

- 3,5/6 位液晶顯示、最大讀數 5999
- 大字幕背光液晶顯示,及手電筒照明功能
- 自動換檔,自動關機,讀值鎖定功能
- AC True RMS 真有效測量
- 具非接觸驗電功能 NCV
- 電池電力不足警示
- 尺寸: 147H × 71W × 45D / mm
- 多種功能: AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、電容、頻率、溫度、二極體、導通蜂鳴、NCV 測量



## 一般規格

功能	檔位	最小解析度	精確度
直流電壓 DCV	600mV/6V/60V/600V	0.1mV	±(0.5%+5dpts)
交流電壓 ACV	600mV/6V/60V/600V(40Hz~1KHz 真有效值)	0.1mV	±(1.0%+5dpts)
直流電流 DCA	60mA/600mA/10A	10uA	±(1.2%+5dpts)
交流電流 ACA	60mA/600mA/10A (40Hz~1KHz 真有效值)	10uA	±(1.5%+5dpts)
電阻 Ω	600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ	0.1 Ω	±(1.0%+5dpts)
電容 CAP	60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/100mF	0.01nF	±(4.0%+5dpts)
頻率 Hz	10Hz~10MHz	0.01Hz	±(1.5%+5dpts)
溫度 °C	-20°C~1000°C	1°C	±(1.5%+3dpts)
二極體 $\rightarrow +$	測試電流=1mA 開路電壓約 3.2V	0.001V	
導通蜂鳴 $\rightarrow))$	約 < 30Ω ±20Ω 響聲及指示燈亮	0.1 Ω	
非接觸驗電功能	NCV(>AC100V) LED 閃爍, 蜂鳴器響聲		