

# 多功能自動換檔電錶

# DM-6200

## 多功能、物超所值

### 特 色

- 3,3/4 位液晶顯示、最大讀數 4000
- 大字幕背光液晶顯示
- 自動換檔，自動關機功能
- 讀值鎖定功能
- 具非接觸驗電功能 NCV
- 電池電力不足警示
- 尺寸：150H × 70W × 25D / mm
- 多種功能：AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、電容、  
頻率、二極體、導通蜂鳴測量、NCV



### 一般規格

功 能	檔 位	最小解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	400mV/4V/40V/400V/1000V	0.1mV	±(0.8%+3dgts)
交流電壓 ACV	4V/40V/400V/750V	1mV	±(1.2%+4dgts)
直流電流 DCA	400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A	0.1uA	±(1.0%+2dgts)
交流電流 ACA	400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A	0.1uA	±(1.5%+2dgts)
電 阻 Ω	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ	0.1 Ω	±(1.0%+5dgts)
電 容 CAP	4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/200uF	0.001nF	±(3.0%+10dgts)
頻 率 Hz	10Hz~4MHz	0.01Hz	±(1.0%+2dgts)
二 極 體	測試電流=1mA 開路電壓約 3.2V	0.001V	
導通蜂鳴	約 < 30Ω ±20Ω 響聲	0.1 Ω	
非接觸驗電功能	NCV(>AC100V) LED 閃爍，蜂鳴器響聲		