


DPP-3605 可程式直流電源供應器 (0.00~36.00V / 0.000~5.100A)

產品特色 Features

- MCU 數位控制與先進 PWM 調節技術
- USB 介面進行通訊。
- 4位數LED顯示，分別顯示 V-set、I-set、V-out、I-out、Watt。 .
- 顯示解析度10mV/1mA
- 6組電壓、電流、時間設定保存及調整
- 列表模式功能
- 面板鎖定功能
- 輸出開關控制
- 保護功能：OVP、OCP、OTP
- 內建蜂鳴器警報
- 延時時間設定(9999秒)
- USB介面，支援 ModBus-RTU 指令



一般規格 Specifications

型號	DPP-3605
輸出電壓	0.00 ~ 36.00V DC
輸出電流	0.000 ~ 5.100A DC
輸出 Output	
電源調節率	CV≤0.2%FS, CC≤0.2%FS
負載調節率	CV≤0.2%FS, CC≤0.2%FS
漣波及雜訊	CV≤0.5%FS Vrms, CC≤0.5%FS Vrms
設定精確度 (25±5°C)	±(0.1%FS+2 digits)
顯示 Display	
電壓解析度	10mV
電流解析度	1mA
功率解析度	0.001W-0.01W-0.1W Auto
讀數精確度(25±5°C)	≤(0.1%FS+2 digits) for voltage and current
一般 General	
保護功能	Over voltage, over current and over temperature protections
介面	USB interface, support ModBus-RTU commands
記憶	6 sets
電源	AC110/220V±10%, 50/60Hz
配件	Power cord x1, Operation manual x1, USB cable x1
尺寸	125Wx160Hx260D mm
重量	Approx 2kg

Specifications are subject to change without prior notice.